

ЗАЩИТА ГРАНИЦ



BX-80N



Тревога прозвучит до того, как нарушитель проникнет внутрь!


BX-80N - уличный ПИК-извещатель, позволяющий надежно защитить периметр здания, благодаря уникальной диаграмме направленности, охватывающей защищаемую зону из центра.

BX-80N создает мультилучевой ПИК-барьер, детектирующий нарушителей, и подает голосовое предупреждение, до того как они проникнут внутрь охраняемого здания. Только BX-80N может защитить протяженную зону, так как он установлен в центре зоны детекции и обеспечивает защиту в обе стороны. Это позволяет Вам чувствовать себя спокойно, зная что Ваш дом надежно защищен.




ЗАЩИТА ГРАНИЦ

BX-80N



РАЗМЕРЫ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	BX-80N
Метод детекции	Пассивный инфракрасный
Область детекции	24 м (12 м в кажд. сторону)
Зоны детекции	4 зоны (2 в кажд. сторону)
Чувствительность	1.6°C при 0.6 м/с
Скорость объекта	0.3 ~ 1.5 м/с
Питание	10 ~ 28 В пост. т.
Потребления	Норм. 28 мА. Макс. 38 мА
Время тревоги	2 с
Тревожный выход	Н.о./Н.з. 28 В; 0.2 А макс.
Тампер	Н.з. конт.
Тестовый режим	Вкл./Выкл.
Период прогрева	Прибл. 45 сек (светодиод мигает)
Светодиодный индикатор	Мигает в период прогрева и при тревоге
Рабочая температура	-35°C ~ +50°C (без нагр.)
Влажность	95% макс.
Защита от ЭМИ	До 20 В/м
Установка	На стену (улица/внутри)
Высота установки	0.8 ~ 1.2 м
Вес	400 г
Исполнение	IP55
Аксессуары	Саморезы М4 x 20 x 2

* Спецификация и конструкция может быть изменена без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНОСТИ

■ Большая зона детекции - 24 м

Передовая пассивная инфракрасная технология Оптэкс позволяет создать протяженную 24-метровую зону детекции, обеспечивая защиту таких объектов, как периметр здания.

• Функция ограничения зоны детекции

Область детектирования BX-80N может быть отрегулирована для избежания нежелательной детекции посторонних объектов.

• Функция распознавания размера объекта

BX-80N имеет "многослойную" диаграмму направленности, которая распознает большие и маленькие объекты. Тревога генерируется лишь при блокировке обоих - нижнего и верхнего "слоев"

■ Простота установки

Удобство и простота установки - BX-80N устанавливается в центре зоны детектирования, защищая обе стороны. Так как нет необходимости в приемнике и передатчике, один человек может быстро и просто установить BX-80N.

■ Звуковое предупреждение


Звуковая сигнализация, встроенная в извещатель, предупреждает дальнейшие попытки нарушителя проникнуть в охраняемую зону.

■ Привлекательный дизайн


Изящный и стильный дизайн прекрасно сочетается с любым типом архитектуры.

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ



ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

■ ЗАЩИТА ИЗ МЕТАЛЛА: MG-1

Помогает предохранить извещатель от вскрытия и вандализма.



Представительство ОПТЭКС в странах СНГ:
СТА плюс
127521, Россия, Москва,
ул. Шереметьевская, д. 47-201
Тел.: (095) 219-71-68, 219-99-46
Факс: (095) 219-50-01
E-mail: staplus@orc.ru



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified by LRQA)
4-7-5 Nishinohama Otsu, 520-0801 Japan
TEL(077)524-6047 FAX(077)522-9022
OPTEX AMERICA, INC.
1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.
TEL(310)533-1500 FAX(310)533-5910
OPTEX(EUROPE) LTD. (ISO 9002 Certified by NQA)
Covmont Road, Cordonville Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.
TEL(01628)631000 FAX(01628)636311