

КОМПЛЕКТ КОНСОЛЕЙ ДЛЯ ЗАГРАЖДЕНИЙ КПУ-125

Этикетка

БЖАК.425911.065 ЭТ

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 заводской № _____ предназначен для установки проводной линии (ПЛ) изделий «Газон-2», «Газон-21» и аналогичных изделий на заграждении.

1.2 Шаг установки консолей от 6 до 9 м. В районах с неблагоприятными климатическими условиями шаг установки выбирать не более 6 м. Один комплект обеспечивает закрепление ПЛ протяженностью от 84 до 125 м в зависимости от шага установки консолей.

1.3 Масса комплекта в упаковке не более 11 кг.

1.4 Комплекты в упаковке при транспортировании допускается укладывать до 10 рядов по высоте, исключив их смещение и соударение.

7

2 Комплект поставки

Таблица 2.1

Наименование	Обозначение	Кол., шт.	Примечание
			На сборку + запас
Консоль	БЖАК. 741134.070	17	
Кронштейн	БЖАК.745212.026	17	
Хомут 1Л 10-16-6 Н или хомут винтовой (червячный) Ø8–16 мм	ГОСТ 28191-89		
Шплинт 3,2x28.019	-	2	
Винт М4-6gx25.36.016	ГОСТ 397-79	19	15 + 4
Винт М4-6gx40.36.016	ОСТ 95 1440-73	36	34 + 2
Шайба	ОСТ 95 1440-73	5	4 + 1
Шайба 4 65Г.029	БЖАК.758496.001	70	68 + 2
Гайка М4-7Н.5.016	ОСТ 95 1469-73	36	34 + 2
Шуруп 1-5x40.01.0115	ОСТ 95 1452-73	36	34 + 2
Этикетка	ГОСТ 1144-80	36	34 + 2
Упаковка	БЖАК.425911.065 ЭТ	1	
	БЖАК.425915.135	1	

3 Порядок установки

3.1 Установку комплекта на ограждении выполнять в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект, и рисунком 1.


3.2 Комплект предусматривает крепление кронштейнов шурупами. Возможно крепление кронштейнов болтами М6, сваркой.

3.3 Верхний провод (ВП) на промежуточных консолях закрепить шплинтами поз.4.

3.4 На конечных консолях ВП пропустить через отверстия консолей и закрепить хомутом поз.2 на расстоянии не более 50 мм от отверстий.

3.5 При установке по верху ограждения (ЗГР) расстояние от верхней кромки ЗГР до ВП должно быть от 0,5 до 0,6 м.


3.6 При затяжке крепежа консолей не прилагать больших усилий во избежание их повреждений.




а – вертикальная

1 – консоль; 2 – хомут; 3 – кронштейн; 4 – шплинт;
 5 – винт М4х25; 6 – шайба; 7 – гайка М4; 8 – шайба 4.65Г;
 9 – шуруп 1-5х40; 10 – винт М4х4

Рисунок 1 (лист 1 из 2) – Установка комплекта на ЗГР



Б – под углом 45° б



в – под углом 90°

Рисунок 1 (лист 2 из 2) – Установка комплекта на ЗГР

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 заводской №_____ соответствует требованиям технических условий БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425911.065 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 требованиям БЖАК.425142.024 ТУ и комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425911.065 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект.

Для комплекта, выпущенного с приемкой ОТК:

- гарантийный срок - 18 месяцев;
- гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки комплекта

потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия - изготовителя.

Примечание - Участие предприятия - изготовителя определяется в договоре на поставку изделия, или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

Для комплекта, выпущенного с приемкой представителем заказчика:

- гарантийный срок – 4 года с даты изготовления;
- гарантийная наработка – 1,5 года в пределах гарантийного срока со дня ввода комплекта в эксплуатацию в составе изделия.

Предприятие - изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику комплекта ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки комплекта: заменяет за свой счет комплект ненадлежащего качества комплектом, соответствующим требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков комплекта), в том числе отказавшего из-за дефектов изделий и (или) материалов иностранного производства.

МП _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425911.065 и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП _____
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Дата изготовления « _____ » _____ 20 _____ г.

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 Комплект упакован на предприятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425911.065 УЧ.

Тара БЖАК.425911.065-Ш опломбирована ОТК предприятия - изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками

« _____ » « _____ »

Дата упаковывания « _____ » _____ 20 _____ г.

Упаковывание произвел _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес предприятия-изготовителя:

442965, г. Заречный Пензенской обл.,
пр. Мира, корп.1, «НИКИРЭТ» -
филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»
тел.: (841-2) 65-48-85
факс: (841-2) 55-25-28
E-mail: office@nikiret.ru
http: //www.nikiret.ru